



	RBA 325-0,6/1,2	RBA 325-2,2/4,4
Drehrichtung	Eingangslogik 12...30V DC (beim Anlegen der Eingangsspannung wird die Drehrichtung umgekehrt)	Eingangslogik 12...30V DC (beim Anlegen der Eingangsspannung wird die Drehrichtung umgekehrt)
Bremse, Aktivierung durch (nur bei Verwendung der Zusatzplatine, Typ H20)	-reduzieren der Sollwertvorgabe -Eingangslogik 12...30V DC (H/aktiv)	-reduzieren der Sollwertvorgabe -Eingangslogik 12...30 V DC (H/aktiv)
Betriebsbereitschaft M-BTB	Optokopplerausgang (12 bis 30V DC) ist im Zustand Betriebsbereit durchgeschaltet	Optokopplerausgang (12 bis 30V DC) ist im Zustand Betriebsbereit durchgeschaltet
Motordrehmeldung	Optokopplerausgang (12 bis 30V DC) Motordrehzahlüberwachung: 12 Impulse pro Motorumdrehung	Optokopplerausgang (12 bis 30V DC) Motordrehzahlüberwachung: 12 Impulse pro Motorumdrehung
Abmessungen	Höhe: 58/75 mm Länge: 160 mm Breite: 100 mm	Höhe: 58/75 mm Länge: 160 mm Breite: 100 mm
Gewicht	970 Gramm	1075 Gramm

Tabelle: Technische Daten des RBA 325

Einstellparameter:

- Offset - Drehzahlregler Nullage, Abgleich Stillstand bei $n = 0 \text{ min}^{-1}$
- n max. - Abgleich max. Motor (Nenn) Drehzahl bei max. Sollwert
- I_{NENN} - Einstellung auf Motornennstrom (0 bis 100%)
- PI - Regelverhalten Drehzahlregler
- tH - bei linksanschlag Hochlaufzeit ca. 0,5s
bei rechtsanschlag Hochlaufzeit ca. 10s